Phonak Spice+ Kurzübersicht

PHONAK life is on

Technische Informationen

Modell

		Batterie	Ex-Hörer	Ohr-Simulator Max. Verstärkung	Ohr-Simulator Max. MPO	2 cm³ Max. Verstärkung	2 cm³ Max. MPO
Phonak Ambra, Phonak Solana, Phonak Cassia	Petite	10		51	120	45	118
	microM	312		59	128	54	126
	M H2O	13		59	128	55	126
	microP	13		64°	131°	60°	129°
	SP	13		75°	135°	70°	133°
	nano	10					
	10 Petite	10					
	312 Petite*	312		M 50	M 120	M 40	M 112
	312 UZ Petite	312		P 60	P 123	P 50	P 117
	312	312		SP 70	SP 128	SP 60	SP 122
	312 UZ*	312		UP 79	UP 135	UP 70	UP 130
	13 UZ*	13					
Audéo S YES	CRT	312	Standard xReceiver (xS)	56	121	44	112
	CRT	312	Power xReceiver (xP)	62	132	52	125
	CRT	312	SuperPower xReceiver (xSP)	66	133	58	129
Audéo S SMART	CRT	312	Standard xReceiver (xS)	56	121	45	112
	CRT	312	Power xReceiver (xP)	65	132	55	126
	CRT	312	SuperPower xReceiver (xSP)	69	133	61	129
Audéo S MINI	CRT	10	Standard xReceiver (xS)	56	121	45	112
	CRT	10	Power xReceiver (xP)	65	132	55	126
	CRT	10	SuperPower xReceiver (xSP)	69	133	61	129
Naída S	UP	675		85°	144°	82°	142°
	SP	13		80°	141°	75°	140°
	CRT	13	SuperPower plus (xSP plus) **	72	137	65	133
Nios S H2O	V	13		67°	134°	63°	131°
	III	13		67°	134°	63°	131°

Akustische Ankopplung

	Hörwinkel	Mini-Hörwinkel	SlimTube HE	Power SlimTube	SlimTip/SlimTip soft	Offener/geschlossener/Power-Dome	cShell	cShell soft	xShell	Telecoil
Phonak Ambra, Phonak Solana, Phonak Cassia	■	■	■		■	■				
Audéo S YES					■	■				
Audéo S SMART					■	■				
Audéo S MINI					■	■				
Naída S	■			■						
Nios S H2O	■				■					

Kategorie der Hörminderung

	Leichter Hörverlust	Mittlerer Hörverlust	Starker Hörverlust	Hochgradiger Hörverlust
Phonak Ambra, Phonak Solana, Phonak Cassia	■	■	■	
Audéo S YES	■	■	■	
Audéo S SMART	■	■	■	
Audéo S MINI	■	■	■	
Naída S	■	■	■	■
Nios S H2O	■	■	■	

Phonak AccessLine

Zubehör

	Phonak ComPilot /TVLink S	Phonak PilotOne	myPilot	iCom / TVLink	Click'nTalk	iCube
Phonak Ambra, Phonak Solana, Phonak Cassia		●				
Audéo S YES	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Audéo S SMART	✦	✦	✦	✦	✦	✦
Audéo S MINI						
Naída S	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Nios S H2O	▲	▲	▲	▲	▲	▲

FM Empfänger

	MyLink+	MLxS or MLxi	ML10i / AS10	ML11i / AS11	ML13i / AS13	ML15i / AS15
Phonak Ambra, Phonak Solana, Phonak Cassia	■					
Audéo S YES	■	▲				
Audéo S SMART	■	▲				
Audéo S MINI	■					
Naída S	■	▲				
Nios S H2O	■	▲				

FM Sender

	inspiro	SmartLink+	ZoomLink+	EasyLink+
Phonak Ambra, Phonak Solana, Phonak Cassia				
Audéo S YES	▲	▲	▲	▲
Audéo S SMART	▲	▲	▲	▲
Audéo S MINI				
Naída S	■	■	■	■
Nios S H2O	■	■	■	■

Funktionen

Binaurale Direktionalität

	StereoZoom	auto ZoomControl	ZoomControl	DuoPhone	UltraZoom Premium	UltraZoom Advanced	UltraZoom Standard	UltraZoom Basic	QuickSync
microM, M H2O, microP, SP — Phonak Ambra	■	■	■	■	■				■
microM, M H2O, microP, SP — Phonak Solana			■			■			■
microM, M H2O, microP, SP — Phonak Cassia							■		■
Petite — Phonak Ambra					■				
Petite — Phonak Solana						■			
Petite — Phonak Cassia							■		
nano — Phonak Ambra									
nano — Phonak Solana									
10, 312, 312 UZ Petite — Phonak Ambra					)				
10, 312, 312 UZ Petite — Phonak Solana						)			
10, 312, 312 UZ Petite — Phonak Cassia							)		
312, 312 UZ, 13 UZ — Phonak Ambra	■	■	■	■	)				■
312, 312 UZ, 13 UZ — Phonak Solana			■			)			■
312, 312 UZ, 13 UZ — Phonak Cassia							)		■
Audéo S YES / SMART — IX	■	■	■	■	■				✺
Audéo S YES / SMART — V			■			■			✺
Audéo S YES / SMART — III							■		✺
Audéo S YES / SMART — Audéo S SMART I								■	
Audéo S MINI — IX					■				
Audéo S MINI — V						■			
Audéo S MINI — III							■		
Naída S — SP + UP + CRT IX	■	■	■	■	■				■
Naída S — SP + UP + CRT V			■			■			■
Naída S — SP + UP + CRT III							■		■
Nios S H2O — V			■			■			■
Nios S H2O — III							■		■

Adaptive Intelligenz

	FlexControl	FlexVolume	SoundFlow Premium 4 Programme	SoundFlow Advanced 3 Programme	SoundFlow Standard 2 Programme	Self Learning
microM, M H2O, microP, SP — Phonak Ambra	■	■	■			■
microM, M H2O, microP, SP — Phonak Solana		■		■		■
microM, M H2O, microP, SP — Phonak Cassia					■	
Petite — Phonak Ambra	■	■	■			■
Petite — Phonak Solana		■		■		■
Petite — Phonak Cassia					■	
nano — Phonak Ambra			■			
nano — Phonak Solana				■		
10, 312, 312 UZ Petite — Phonak Ambra	■	■	■			■
10, 312, 312 UZ Petite — Phonak Solana		■		■		■
10, 312, 312 UZ Petite — Phonak Cassia					■	
312, 312 UZ, 13 UZ — Phonak Ambra	■	■	■			■
312, 312 UZ, 13 UZ — Phonak Solana		■		■		■
312, 312 UZ, 13 UZ — Phonak Cassia					■	
Audéo S YES / SMART — IX	■	■	■			■
Audéo S YES / SMART — V		■		■		■
Audéo S YES / SMART — III					■	
Audéo S YES / SMART — Audéo S SMART I						
Audéo S MINI — IX			■			
Audéo S MINI — V				■		
Audéo S MINI — III					■	
Naída S — SP + UP + CRT IX	■	■	■			■
Naída S — SP + UP + CRT V		■		■		■
Naída S — SP + UP + CRT III					■	
Nios S H2O — V		■		■		■
Nios S H2O — III					■	

Ein Phonak bietet alles

	SoundRecover	Real Ear Sound	WhistleBlock	NoiseBlock Premium	NoiseBlock Advanced	NoiseBlock Standard	NoiseBlock Basic	WindBlock	EchoBlock	SoundRelax	WasserResistent	Akustisch Optimiertes Vent (AOV)*	Kanäle	Kompatibilität CROS/BiCROS
microM, M H2O, microP, SP — Phonak Ambra	■	■	■	■				■	■	■	✺	■	20	■
microM, M H2O, microP, SP — Phonak Solana	■	■			■			■		■	✺	■	16	■
microM, M H2O, microP, SP — Phonak Cassia	■		■			■					✺	■	6	■
Petite — Phonak Ambra	■	■	■	■				■	■	■		■	20	
Petite — Phonak Solana	■	■	■		■			■		■		■	16	
Petite — Phonak Cassia	■		■			■						■	6	
nano — Phonak Ambra	■		■	■				■	■	■		■	20	
nano — Phonak Solana	■		■		■			■		■		■	16	
10, 312, 312 UZ Petite — Phonak Ambra	■	■	■	■				■	■	■		■	20	
10, 312, 312 UZ Petite — Phonak Solana	■	■	■		■			■		■		■	16	
10, 312, 312 UZ Petite — Phonak Cassia	■		■			■						■	6	
312, 312 UZ, 13 UZ — Phonak Ambra	■	■	■	■				■	■	■		■	20	■
312, 312 UZ, 13 UZ — Phonak Solana	■	■	■		■			■		■		■	16	■
312, 312 UZ, 13 UZ — Phonak Cassia	■		■			■						■	6	■
Audéo S YES / SMART — IX	■	■	■	■				■	■	■		■	20	■
Audéo S YES / SMART — V	■	■	■		■			■		■		■	16	■
Audéo S YES / SMART — III	■		■			■						■	6	■
Audéo S YES / SMART — Audéo S SMART I	■		■				■					■	4	
Audéo S MINI — IX	■	■	■	■				■	■	■		■	20	
Audéo S MINI — V	■	■	■		■			■		■		■	16	
Audéo S MINI — III	■		■			■						■	6	
Naída S — SP + UP + CRT IX	■	■	■	■				■	■	■	■	■	20	■
Naída S — SP + UP + CRT V	■	■	■		■			■		■	■	■	16	■
Naída S — SP + UP + CRT III	■		■			■					■	■	6	■
Nios S H2O — V	■	■	■		■			■		■	■	■	16	■
Nios S H2O — III	■		■			■					■	■	6	■

** Auch kompatibel mit Standard und Power xReceiver

* Auch verfügbar als UP Modell

° Gemessen mit Hörwinkel

▲ Erfordert iCom

● Erfordert Fernsteuerungsoption

■ Erfordert Telefonspulenoption

✦ Nicht kompatibel mit Audéo S SMART I

♫ Nur für M H2O verfügbar

) Nur für 312 UZ Petite, 312 UZ, 13 UZ verfügbar

✺ Nur für Audéo S SMART verfügbar

* Erhältlich für cShell/cShell soft, xShell, SlimTip/SlimTip soft und Custom Products