

Phonak Virto™ B

Information produit









Phonak Virto B est la gamme de produits sur-mesure complète adaptée aux pertes auditives légères à profondes, avec six modèles en quatre niveaux de performances.





Fortes de la technologie innovante de la plateforme Phonak Belong, les aides auditives Phonak Virto B donnent une réponse idéale à tous les patients qui recherchent les meilleures performances auditives dans une solution intra-auriculaire sur-mesure esthétiquement attrayante.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.phonakpro.ca

Description des produits

						
	Phonak Virto B-10 NW O B90/B70/B50/B30	Phonak Virto B-312 NW O B90/B70/B50/B30	Phonak Virto B-10 O V90/V70/V50/V30	Phonak Virto B-10 B90/B70/B50/B30	Phonak Virto B-312 B90/B70/B50/B30	Phonak Virto B-13 B90/B70/B50/B30
Niveau de puissance						
M	•	•	•	•	•	•
P	•	•	•	•	•	•
SP	•	•	•	•	•	•
UP ¹					•	•
Configuration matérielle/Options/Technologie						
Taille de pile	10	312	10	10	312	13
Bouton-poussoir (Programme/Volume)	•	•	•	•	•	•
Contrôle de volume (rotatif)		•	•	•	•	•
Capteur-T	•	•	•	•	•	•
EasyPhone	•	•	•	•	•	•
Technologie microphonique	Omni	Omni	Omni	Directionnel	Directionnel	Directionnel
Sans fil (connectivité et QuickSync)			•	•	•	•
Technologie Binaurale VoiceStream™				•	•	•
Indice IP68 (sans CV)	•2		•2			


Données techniques

Niveau de puissance		M	P	SP	UP ¹
Niveau de sortie max. (dB SPL)	Coupleur 2 cm ³	109	115	119	127
Gain maximum (dB)	Coupleur 2 cm ³	40	50	60	70
Bande passante (Hz)	Coupleur 2 cm ³	<100 – 7000	<100 – 6700	<100 – 7000	<100 – 5200
Courant de fonctionnement (mA)	NW	0,95	1,0	0,95	
	WHS	1,2	1,2	1,2	1,2
Plage d'application		 Pertes auditives légères à moyennes, toutes configurations audiométriques	 Pertes auditives légères à moyennement- sévères, toutes configurations audiométriques	 Pertes auditives moyennes à sévères, toutes configurations audiométriques	 Pertes auditives moyennes à profondes, toutes configurations audiométriques


¹ Disponible uniquement dans certains pays et selon la place disponible
² L'indice IP68 indique que l'aide auditive est résistante à l'eau et à la poussière. Elle n'a pas été endommagée après une immersion continue de 60 minutes dans 1 mètre d'eau et après 8 heures dans une chambre à poussière, selon la norme CEI60529. Aucune trace de poussière n'a été retrouvée à l'intérieur du boîtier.

Couleurs


Couleurs des faces-plates




22
Cocoa



26
Rose




28
Bruin




06
Noir
(IIC uniquement)


Couleurs des coques




26
Rose



21
Transparent









36
Rouge
Transparent



37
Bleu
Transparent

















Styles de coque

	 Phonak Virto B-10 NW O B90/B70/B50/B30	 Phonak Virto B-312 NW O B90/B70/B50/B30	 Phonak Virto B-10 O B90/B70/B50/B30	 Phonak Virto B-10 B90/B70/B50/B30	 Phonak Virto B-312 B90/B70/B50/B30	 Phonak Virto B-13 B90/B70/B50/B30
IIC	•					
CIC	•	•	•			
MC	•	•	•	•		
ITC	•	•	•	•	•	•
HS	•	•	•	•	•	•
FS	•	•	•	•	•	•

Appareillage

Logiciel	Phonak Target™ 5.2 ou version ultérieure
Interfaces	Câble de programmation iCube II, NOAHLINK, HI-PRO, HI-PRO2

Gamme de communication sans fil

		 Phonak Virto B-10 NW O B90/B70/B50/B30	 Phonak Virto B-312 NW O B90/B70/B50/B30	 Phonak Virto B-10 O B90/B70/B50/B30	 Phonak Virto B-10 B90/B70/B50/B30	 Phonak Virto B-312 B90/B70/B50/B30	 Phonak Virto B-13 B90/B70/B50/B30
Accessoire sans fil							
	Phonak DECT II			•	•	•	•
	Phonak PilotOne II			•	•	•	•
	EasyCall II			•	•	•	•
	Phonak ComPilot II			•	•	•	•
	Phonak ComPilot Air II			•	•	•	•
	Phonak TVLink II			• ¹	• ¹	• ¹	• ¹
	Phonak RemoteMic			• ¹	• ¹	• ¹	• ¹
	Phonak MiniControl	•					
Roger							
	Roger X / Phonak ComPilot II			•	•	•	•
	Roger MyLink	• ²	• ²	• ²	• ²	• ²	• ²

Pour plus d'informations sur les microphones Roger, consultez la page
www.phonakpro.ca/roger

1 Requiert ComPilot II ou ComPilot Air II
 2 Uniquement avec bobine d'induction

Niveaux de performances

	Premium B90	Advanced B70	Standard B50	Essential B30
AutoSense OS	Premium	Avancé	Standard	Essentiel
Situation calme	•	•	•	•
Parole dans le bruit	•	•	•	•
Confort dans le bruit	•	•	•	
Musique	•	•		
Parole dans le bruit intense ²	•			
Parole en voiture	•			
Situation réverbérante	•			
Programmes supplémentaires				
Programmes supplémentaires max.	5	5	5	5
Speech in Wind ²	•			
Situation réverbérante	•			
Parole dans le bruit intense ²	•	•		
Parole à 360° ²	•	•		
Parole dans le bruit	•	•	•	•
Situation calme	•	•	•	•
Confort dans le bruit	•	•	•	•
Musique	•	•	•	•
Téléphone acoustique	•	•	•	•
Programme personnalisé	•	•	•	•
Programmes de diffusion				
Programmes de diffusion max.	4	4	4	4
Bluetooth audio + micro	•	•	•	•
Téléphone Bluetooth/DECT + micro	•	•	•	•
RemoteMic/Roger	•	•	•	•
Prise jack audio	•	•	•	•

Fonctions	Premium B90	Advanced B70	Standard B50	Essential B30
UltraZoom ²	Premium	Avancé	Standard	Essentiel
RSB-Plus ²	•	•	•	
FlexControl	•	•	•	
FlexVolume	•	•	•	
DuoPhone ²	•	•	•	
SoundRecover 2	•	•	•	•
Correction de sonie	•	•	•	•
Canaux d'adaptation fine	20	16	12	8
LarsenBloc	•	•	•	•
NoiseBloc	•	•	•	•
WindBloc ²	•	•		
EchoBloc	•			
SoundRelax	•	•		
QuickSync ²	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•
Tinnitus Balance	•	•	•	•
auto Acclimatation	•	•	•	•

2 Uniquement avec la Technologie Binaurale VoiceStream™ (microphone directionnel requis)

Life is on*

Chez Phonak, nous estimons que bien entendre est essentiel pour profiter pleinement de la vie. Depuis plus de 70 ans, nous sommes fidèles à notre mission en développant des solutions auditives pionnières qui permettent aux utilisateurs de s'épanouir socialement et émotionnellement. *Et la vie s'exprime !

www.phonakpro.ca